


FRA 620

Puissance nominale : 10 W Impédance : 8 Ω Fréquence de résonance : 120 Hz



Fixation : 4

Ø trous : 6,2 x 5,2


Ø sur un cercle : 52 x 107

A – Cote extérieure : 75 x 130

B – Encastrement : 68 x 121

C – Profondeur : 54

D – Feuillure : 3



Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe

Courbe impédance